


# DCN-WAP 无线接入点




- 精巧紧凑而典雅( 荣获 **2006** 年 **iF** 设计奖 )
- 供电和通信共用一根电缆
- 能够方便地安装在天花板、墙壁或脚架上，从而实现最佳接收效果
- 安全可靠、数字保护的无线通信
- 典型范围 **30** 米( **100** 英尺 )

DCN 无线接入点 (WAP) 链接中央控制装置 (WCCU) 和无线讨论装置。 为确保安全性，WAP 与无线讨论装置之间的数据交换受数字保护。

WAP 通过博世的专利光纤网络链接至 WCCU，该光纤网络能通过一根电缆提供数字光纤通信和电源供应。 WAP 的第二个光纤网络电缆连接器允许系统网络从单独分支扩充至冗余环路配置。 在此“环路”配置中，DCN 无线技术能够与兼容的博世设备配合使用 ,如音频扩展器、CobraNet™ 接口和 Integrus 语言分配系统等。

WAP 和讨论装置之间的安全无线通信在 2.4 GHz 频段进行，该频段在全球范围内无许可限制。

WAP 装置荣获大奖的精美设计使其能够通过通用安装支架安放在墙面上、天花板或脚架上而不被发觉。

## 安装/配置



*DCN-WAP 安装在一个 LBC 1259/00 脚架上*

## 基本功能

控件和指示灯

- LED 指示灯显示无线系统的状态

互连电缆

- 两路光纤网络连接( 第二路连接可在“环路”网络中使用 )

## 技术规格

电气指标

| | |
|---|---|
| 功耗 | 4 W |

机械指标

| | |
|---|---|
| 安装 | 天花板、墙壁或落地支架( 使用附带的支架 ) |
| 尺寸( 高 x 宽 x 深 )<br>包含支架 | <br>59 x 284.5 x 201 毫米( 2.3 x 11.2 x 7.9 英寸 ) |
| 重量<br>包含支架<br>不含支架 | <br>907 克( 2 磅 )<br>643 克( 1.4 磅 ) |
| 颜色 | 浅灰色 (RAL 000 7500) |

## 定购信息

| | |
|---|---|
| **DCN-WAP** 无线接入点<br>浅灰色，附带通用安装支架 | **DCN-WAP** |
| 硬件附件 | |
| **LBC 1259/00** 通用落地支架<br>轻巧的铝质结构、可折叠、M10 x 12 异径法兰。 | **LBC1259/00** |
| **DCN-WFCCCU** 用于 **CCU** 和 **WAP** 的便携箱<br>浅灰色，可以容纳两个中央控制单元，或者一个中央控制单元、无线接入点和光纤电缆 | **DCN-WFCCCU** |

**中国大陆联络方式:**
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

**中国香港联络方式:**
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话:+852 2635 2815
传真:+852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

**Represented by**


T2697783435 | Cur: zh-CHS, V7, 2 Mar 2010 | Src: en-US, V0, 8 Apr 2009